

## FT-7900E

ricetrasmittitore veicolare  
duo-banda 144/430 MHz



- **Elevata potenza RF: 50/20/10/5 Watt (45/20/10/5 Watt in 430MHz)**
- **Ampia banda in ricezione 108-520MHz (inclusa AM banda aerea) e 700-999 MHz**
- **Microfono MH-48 A6J – con impostazione diretta delle frequenze, toni DTMF e duplicazione di 4 comandi**
- **Display alfanumerico**
- **50 toni CTCSS e 104 codici DCS**
- **Funzione WIRES™, ARTS™ e Smart Search™**
- **1000 canali di memoria in 20 gruppi, 16 memorie DTMF a 16 cifre**
- **Connessione per Packet a 1200/9600 Bps**
- **Frontalino estraibile per telecomando remoto con kit YSK-7800 fornito in dotazione**



L' FT-7900E dispone di **frontalino estraibile** per telecomando remoto con kit YSK-7800 ora fornito in dotazione

La funzionalità e le caratteristiche del nuovo FT-7900E, anche se le due bande possono essere selezionate una alla volta, non risentono di alcun compromesso, dispone infatti di elevata potenza 50 Watt (45Watt in UHF) selezionabile su ulteriori 3 livelli di 20/10/5Watt, ampia banda di ricezione inclusa "AM banda aerea", 5 tasti funzione a richiamo immediato, microfono a 16 tasti MH-48 A6J dal quale è possibile inviare toni DTMF ed impostare le frequenze o richiamare le memorie, infine duplicare 4 comandi del ricetrasmittitore, e con oltre 1000 locazioni di memoria (frequenza operativa, shift ripetitore, CTCSS o DCS, etichetta con 6 caratteri alfanumerici), elevata stabilità di 5ppm (@-10 °C a + 60 °C), particolare circuito "power saving" per minimizzare i consumi della batteria del veicolo, nessun altro apparato eguaglia le performance del nuovo FT-7900E.

### altre interessanti funzioni sono:

- WIRES™ accesso immediato al sistema internet-WIRES (Wide-coverage Internet Repeater Enhancement System)
- ARTS™ sistema automatico che verifica la copertura radio rispetto altre ricetrasmittenti dotate dello stesso sistema
- SMART SEARCH™ sistema automatico di memorizzazione sino a 25 frequenze in uso nello spettro senza intervento dell'operatore
- PACKET possibilità di connettere un TNC, mediante il cavo CT-39A opzionale, con velocità di 1200 o 9600 Bps
- ARS (Automatic Repeat shift , RF SQUELCH apertura dello squelch ad un predefinito livello dello S-meter
- APO (Automatic Power Off) , TOT (Time-out Timer)
- Scansione: VFO, memorie, canali prioritari
- Deviazione larga e stretta (5/2.5KHz)
- DTMF AUTO DIAL MEMORY 16 memorie DTMF con 16 toni ciascuna.

L'FT-7900E viene fornito completo di microfono con tastiera MH-48 A6J, staffa MMB-36, cavo di alimentazione cc e kit YSK-7800.